


低功耗无线光照度传感器

1. 产品概述

1.1 产品特点

- 安装即用，一键启动
- 内置电池，大于 5 年。
- 无线路由，拓展距离。
- ASCII 码输出，直观方便。



XZ-LX10-4 (433MHz) XZ-LX10-8 (868MHz) XZ-LX10-9 (915MHz)

1.2 应用领域

应用于环境监测、温室大棚、农业种植、能源化工、生产车间、智慧识别 等多种领域。

1.3 产品描述

XZ-LX10 是无线超低功耗光照度传感器终端。采用数字传感器，电池供电，周期检测现场环境的光照度，并主动上报检测数据。具有主动能耗管控，电池电压检测，无线跳频功能，检测发射周期可设。

2. 使用方法


2.1 XZ-LX10 工作流程

XZ-LX10 据使用方式切换不同工作模式。模式如下：

- 1) **休眠模式**：传感器不工作，无线不发射，完全休眠低功耗。
- 2) **触发模式**：每秒检测传感器并发射信号，LED 闪烁；可通过上位机软件或者串口输入命令可无线设置无线传感器的 ID；只保持工作 20 秒。
- 3) **正常模式**：每 5 分钟检测传感器并发射信号，LED 闪烁。
- 4) **模式切换**：3 种模式可以通过“按键”来切换，切换时序如右图：

图：

- a. 休眠模式持续按 5 秒按键进入触发模式；
- b. 触发模式 20 秒后自动进入工作模式；
- c. 工作模式按 2 秒按键进入触发模式；
- d. 工作模式按 5 秒按键进入休眠模式。



2.2 数据协议

XZ-LX10 传感器数据经加密传输后由后由 XZ-TAG 系列网关解析输出数据协议：

ID=xxxxxxx, Lumen=xxxxxxLX, S=0xxxxxxx, V=x.xxV, SN=xxx, RSSI=-xxxdBm

ID=xxxxxxx, Lumen=xxxxxxLX, S=1xxxxxxx, V=x.xxV, SN=xxx, RSSI=-xxxdBm, RPRI=-xxxdBm

ID： 地址数据为 8 位 ASCII 码的 0~9 数字 ；

Lumen: 光照度数据 6 位 ASCII 字符, 单位 LX (勒克斯);

S: 状态字为 8 位 ASCII 码的 0~1 数字;

标志位	解释
Bit7	0, 主机直接收到数据; 1 经中继器转发数据
Bit6~bit1	保留
Bit0	0 正常上报数据; 1 按键触发上报数据

V: 电压数据为实际电压值, 单位 “V”;

SN: 发射数据的流水号, 数据有跳动, 跳频发射流水号都增加;

RSSI: 接收信号强度值, 值越小, 信号越弱。

RPRI: 中继器转发数据的信号强度。

例: ID=12345678, Lumen=000138LX, S=00000000, V=3.60V, SN=120, RSSI=-070dBm

ID=34562345, Lumen=100000LX, S=10000001, V=3.30V, SN=214, RSSI=-080dBm, RPRI=-78dBm

光照度环境参考值:

烈日: 100000Lx; 阴天: 8000Lx; 办公室/教室 300Lx; 路灯: 5Lx; 满月: 0.2Lx。

2.3 产品参数

工作频率	433MHz, 868MHz, 915MHz
发射功率	<10dBm
灵敏度	<-112dBm
发射电流	<60mA
接收电流	<40mA
工作电压	2.5~3.6V
传输距离	>500 米(视距)
光照度范围	0~200000LUX
采集周期	5 分钟 @正常模式; 2 秒钟 @触发模式
平均功耗	<15uA
工作温度	-40℃~+80℃
工作寿命	>5 年 @ 1000mAH